

Analogmodem

Anschlussanleitung



Analogmodem:

Bei einer bestehenden Festnetztelefonleitung besteht die Möglichkeit, mit einem Analogmodem den Internetanschluss zum Server herzustellen.

Konfiguration:

Berühren Sie die jeweiligen Felder (im Display), um das GSM Modem zu konfigurieren.

- ✓ Gehen Sie mit dem Zahnrad (neben dem Ampelsymbol) in die Konfiguration und wählen dort „Netzwerk“.
- ✓ Drücken Sie die Einstellung „Online Modus“.
- ✓ Wählen Sie bei Internetschnittstelle „Analogmodem“.

Analog Modem Einstellungen (Internet by Call)

Nummer: 0193670

0 vorwählen: 0 wird nicht vorgewählt

Benutzername: msn@easysurfer-power.de

Passwort: msn

Wählen: Wählen aus

Zurück Weiter

- ✓ Geben Sie unter „Nummer“ die Einwahlnummer des „Internet by Call“ Anbieters ein.
- ✓ Bei manchen Telefonanlagen ist es notwendig, sich mit einer „0“ vor der eigentlichen Nummer ein Freizeichen zu holen.
- ✓ Geben Sie bei „Benutzername“ z.B.: msn@easysurfer-power.de ein.
- ✓ Geben Sie bei „Passwort“ z.B.: „msn“ ein.
- ✓ Bei manchen Modems können Sie zum Testen den Wählton einschalten (das PowerDog Modem verfügt jedoch nicht über diese Funktion). Damit können Sie überprüfen, ob das Modem ein Freizeichen bekommt und wählt.
- ✓ Drücken Sie „Weiter“ bis Sie in der Gerätekonfiguration sind. Danach gehen Sie auf das Symbol „Speichern“, um die Konfiguration abzuschließen.

- ✓ **ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass die Anbieter Ihre Gebühren für den Internetzugang pro Minute ändern können.**

Wir haben in Deutschland die wichtigsten „Internet by Call“ Anbieter und Ihre Zugangsparameter zusammengefasst:

Internet byCall: MSN
Tel.-Nummer: 0193670
Benutzer: msn@easysurfer-power.de
Passwort: msn

Internet byCall: freenet
Tel.-Nummer: 019231770
Benutzer: freenet
Passwort: freenet

Österreich: Keine Anbieter bekannt!

Schweiz: Keine Anbieter bekannt!