

Set/Reset

Funktionsweise des Bausteins:

Der Funktionsbaustein Set/Reset ist eine Funktion, die zwei stabile Zustände einnehmen kann. Z.B.: Setzen=EIN oder Rücksetzen=AUS. Das Flipflop ist als Grundbaustein der sequentiellen Schaltungen ein unverzichtbares Bauelement der Digitaltechnik.

- Bestätigen Sie mit „Ok“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.



- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.
- Gehen Sie auf „Funktionen“ und legen Sie einen „Set/Reset“ Baustein an.
- Geben Sie bei „Name“ z.B. Set/Reset ein.
- Wählen Sie bei „Setzen Parameter“ Ihren Funktionsbaustein z.B.: Hysterese der für das Einschalten vorgesehen ist.
- Wählen Sie bei „Rücksetzen Param“ Ihren Funktionsbaustein z.B.: Reset der für das Ausschalten vorgesehen ist.
- Bei „Schnittstelle“ geben Sie z.B.: DO_Virtual an.