

Belkin WeMo Insight Funksteckdose – Einbindung

Um Ihre Belkin WeMo Insight Funksteckdose in ihr PowerDog – System einzubinden können, benötigt Ihr Gerät eine Verbindung mit Ihrem WLAN – Netzwerk.

Über die WeMo Insight Switch, können WLAN-fähige Geräte im Haushalt vernetzt werden, um diese bspw. an- und abzuschalten, zusätzlich können diese Geräte überwacht und Informationen über den Energieverbrauch an ein Smartphone oder Tablet gesendet werden. Um diese Funktionen mit Ihren PowerDog nutzen zu können müssen Sie, die nachstehende Anleitung befolgen.

Vorgehensweise:

1. PC oder Laptop, sowie den PowerDog per LAN-Kabel mit Ihrem Router verbinden.
2. Mit dem Handy die WeMo-App herunterladen.
3. WeMo Insight Switch zurücksetzen (Resetknopf für 5 sec. drücken und währenddessen den WeMo Insight Switch mit Strom versorgen)
4. WeMo im WLAN des Handys suchen.
5. WeMo App öffnen und die WeMo Insight Switch dem WLAN-Netz des Routers zuordnen

Nun ist die Funksteckdose mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden.

Als nächstes muss eine Verbindung mit dem PowerDog hergestellt werden.



Drücken Sie auf „Remote IO“ in der Gerätekonfiguration, und anschließend auf das grüne Plus links unten. Wählen Sie „WLAN – Steckdose“.



Unter „Interface“ wird eine Suche nach Ihrer WLAN – Steckdose durchgeführt.
Drücken Sie auf „OK“.



Nach einem Suchlauf in Ihrem Netzwerk, wird Ihnen eine Liste aller gefundenen Funksteckdosen ausgegeben. Wählen Sie anschließend Ihre WeMo Insight Funksteckdose aus.



Um Ihr Belkin System aktivieren zu können benötigen Sie einen Lizenzschlüssel, welchen Sie entweder mitgeliefert bekommen, oder extern erwerben können.



Geben Sie nun Ihren Lizenzschlüssel ein (Groß – und Kleinschreibung und „Minus“-Zeichen beachten).

Anschließend können Sie die Steckdose in den Regelungen unter „From Remote-IO“ als Ausgang wählen.

Wenn Sie auch den Verbrauch aufzeichnen wollen, gehen Sie auf „Zähler > grünes Plus > Verbrauch - WLAN Steckdose“.

Geben Sie dem Zähler einen Namen z.B.: „Verbrauch - Waschmaschine“ und wählen unter Schnittstelle die WeMo Steckdose aus. Schließen Sie das Fenster mit „OK“ und drücken Sie „Speichern“.